

USB 설치 디스크 만들기

ISO 이미지 다운로드

- [Eunhasu ISO image file]

Rufus 프로그램 다운로드

- [Download Rufus V3.4](#)

USB 설치 디스크 만들기

1. 8GB 이상 USB 메모리 준비
2. DD Image mode로 Write하기

Rufus 3.4.1430

Drive Properties

Device
Multiple Partitions (E:) (F:) (G:) [7.9GB]

Boot selection
clonezilla-live-Eunhasu-V0.4.56-0.86_64-2019

Partition scheme: MBR Target system: BIOS or UEFI

Show advanced drive properties

Format Options

Volume label
Eunhasu-V0.4.56-0.86_64-2019_02

File system: FAT32 (Default) Cluster size: 4096 bytes (Default)

Show advanced format options

Status

READY

Using image: clonezilla-live-Eunhasu-V0.4.56-0.86_64-2019_02.iso



Eunhasu OS 설치하기

USB 메모리를 **sMB-Q370 USB** 포트에 삽입하기

sMB-Q370과 **LCD**모니터를 **HDMI** 케이블로 연결하기

sMB-Q370에 **USB** 키보드를 연결하고 전원을 켜기

전원을 켜고 동시에 **F7** 버튼을 클릭하여 부팅 디스크 선택 화면으로 이동하기

삽입된 **USB** 메모리를 선택하고 부팅을 시작하기

클론질라 첫 화면에서 첫번째 줄 선택하기

Clonezilla live with img Eunhasu-V0.5.5_sMB-Q370_60G_2023-11-29-01-img (VGA 800×600)

설치 디스크 선택하기

1. M.2(NVME) Disk는 nvme0n1 or nvme0n2
2. SATA Disk는 sda or sdb

설치 진행 여부를 묻는 질문 (**y/n** 또는 **Enter**)에 **y** 입력 또는 **Enter** 누르기

설치가 완료되면 리부팅

Partition을 Disk 최대 용량으로 확장하기

Eunhasu 콘솔창에서 로그인

(ID: root / P/W: sotmaudio)

로그인된 콘솔창에 "mc" 입력

/root/install 폴더에 접근

디스크 용량 확장 파일 실행

1. M.2(NVME) Disk는 setup_nvme.sh 파일을 실행
2. SATA Disk는 setup_sata.sh 파일을 실행

SMB-Q370 리부팅

From:
<https://www.docs.sotm-audio.com/> - SOTM docs

Permanent link:
https://www.docs.sotm-audio.com/doku.php?id=installing_eunhasu_os&rev=1702525637

Last update: 2023/12/13 22:47

